

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sapfir.nt-rt.ru || эл. почта: sfr@nt-rt.ru

БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК36М

ПАСПОРТ РИБЮ 411531.001 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок извлечения корня БИК36М, заводской номер _____, соответствует техническим условиям РИБЮ 411531.001 ТУ и признан годным для эксплуатации. Первичная поверка проведена по РИБЮ 411531.001 ТО.

Дата изготовления _____

Оттиски личных клейм должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

Оттиск поверительного клейма _____

Дата поверки _____

Оттиск печати "Годен для АС" – при поставке на ОАЭ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Вид климатического исполнения УХЛ3.1* по ГОСТ 15150–69, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 °С.

2.2. Питание блока от сети переменного тока напряжением (220^{+22}_{-33}) V, частотой (50 ± 1) Hz.

2.3. Номинальное выходное напряжение – 36 V постоянного тока.

2.4. Класс стабилизации выходного напряжения 0,1.

2.5. Входной сигнал 0–5, 4–20 mA (нужное подчеркнуто).

2.6. Выходной сигнал 0–5, 0–20, 4–20 mA (нужное подчеркнуто).

2.7. Сопротивление нагрузки не более 2,5 kΩ для выходного сигнала 0–5 mA или не более 1 kΩ для выходных сигналов 4–20 и 0–20 mA.

2.8. Предел допускаемой основной погрешности, выраженный в процентах от диапазона изменения выходного сигнала:

± 0,2 – при значении входного сигнала св. 3 до 100 % его диапазона;

± 1 – при значении входного сигнала от 0 до 3 % его диапазона.

2.9. Пульсация выходного сигнала постоянного тока не более 0,25 % от диапазона изменения выходного сигнала.

2.10. Мощность, потребляемая блоком, не более 20 V·A.

2.11. Норма средней наработки на отказ с учетом технического обслуживания – 125000 h.

2.12. Полный средний срок службы не менее 12 лет.

2.13. Масса блока без монтажных частей не более 4,5 kg.

2.14. Суммарная расчетная масса драгоценных материалов:

золото – 0,059 g;

серебро – 0,377 g;

палладий – 0,077 g.

2.15. Суммарная расчетная масса цветных металлов и их сплавов:

алюминий и алюминиевые сплавы – 0,5 kg;

кобальт – 0,19 g;

медь и медные сплавы – 0,29 kg.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки блока соответствует указанному в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
1. Блок БИК36М	1	Согласно заказу
2. Паспорт	1	
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	На партию до 10 блоков, поставляемых в один адрес
4. Вставка плавкая ВП1–1–0,25А	2	Кроме поставок на ОАЭ
5. Вставка плавкая ВП1–1В–0,25А	2	При поставке на ОАЭ
6. Скоба	1	На партию до 5 шт., поставляемых в один адрес
7. Комплект монтажных частей	1	В зависимости от исполнения блока (приложение)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий, указанных в разделе 1, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Дата ввода в _____
эксплуатацию

Номер акта и дата его ут- _____
верждения руководством
предприятия-потребителя

4.4. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня реализации. При отсутствии даты реализации – 7 месяцев со дня изготовления.

Дата реализации _____	Номер отгрузочного документа _____
(проставляется потребителем по отгрузочному документу предприятия – изготовителя)	

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1. Рекламации должны предъявляться в соответствии с “Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления по качеству” (с дополнениями и примечаниями).

5.2. Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, регистрируются в табл.2.

Таблица 2

Рекламация	Краткое содержание	Меры, принятые по рекламации

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ БЛОКА

Наименование	Количество	Примечание
1. Вилка ШР16П2ЭГ5Н	1	Кроме поставок на ОАЭ
2. Вилка 2РТТ16КПЭ2ШЗВ	1	При поставке на ОАЭ
3. Розетка ШР16П2ЭШ5Н	1	Кроме поставок на ОАЭ
4. Розетка 2РТТ16КПЭ2ГЗВ	1	При поставке на ОАЭ
5. Вилка ШР20П4ЭГ8	1	Кроме поставок на ОАЭ
6. Вилка 2РТТ20КПЭ4Ш6В	1	При поставке на ОАЭ
7. Рама	1	
8. Направляющая	2	
9. Винт В.М5–6ех10.58А.016	4	
10. Шайба 5.65Г.019	4	
11. Шайба 5.01.10.016	4	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sapfir.nt-rt.ru || эл. почта: sfr@nt-rt.ru